

## JK5530 系列联机注意事项

- 1、5530 测试软件安装，注意安装到非系统盘内，（注：如出现提示 Net 错误，表示电脑系统缺 Net 框架，需连网对应安装补丁）。
- 2、安装后打开软件，选择对应型号，点击登录，登录后点击连接仪器，选择串口（注：串口号在电脑设备管理器内端口处查找，一般用到 USB 转 232 转接口需装转接口驱动），选择串口后，选通讯地址 1，选通讯参数（0：9600），点击打开串口，关掉这个对话框。
- 3、测试电池的充电、放电、容量内阻要进动态测试界面。  
负载模式，需设置 CC 模式或 CV 模式，设置对应负载电压、电流、截止电压、点参数生效；点参数生效标志变绿色后点开始，数据展示画面出现数据，仪器也在对电池进行测试就表示正常。  
电压模式同理，设置参数后，点参数生效，标志变绿色后点开始，结束后点停止。  
充放电模式，通过对电池的充放电循环测试电池的容量，与负载模式同理，设置参数后，点参数生效后开始到停止，几个循环得到电池的容量和整个过程中的充放电数据。
- 4、在负载、电源、充放电三个界面运行时，电压、电流、容量和温度曲线实时出现，保存曲线图，右击画面点另存图表，五个曲线界面只能保存图片。
- 5、内阻测试界面可以选择过流开关 关闭或开启 设置关闭后点击参数生效 点击开始软件直接测试。以采样间隔频率自动刷新测试数据。选择开启 设置参数之后，点击参数生效，点击开始 点击单次测试 1 次 软件控制仪器刷新 1 次数据测试 1 次。
- 6、静态、负载、电源、充放电几个模式保存数据需在开始前勾选存储 CSV 设置参数，点击开始后出保存路径提示，设置后出数据，点停止后，路径文件夹中保存表格数据。